

STL Sudio Tecnico Lorenzini
P.zza per la Concordia

Progetto :
Ufficio BERICA

Disegnato :


Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Sistema di distribuzione :
TT

Data : 08/10/2019



Nome quadro	CONTATORE	QUADRO UFFICIO BERICA					
Alimentazione - Sezione di fase [mm²]	6	6					
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]	6	6					
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	6	6					
Icc massima ai morsetti di entrata	2,512	0,434					
Corrente fase L1 [A]	14,50	14,50					
Corrente fase L2 [A]							
Corrente fase L3 [A]							
Corrente fase N [A]	14,50	14,50					
Potere di interruzione (PI)	Icn/Icu	Icn/Icu					
PI dei Btdin secondo norma	CEI EN 60898	CEI EN 60898					
Note							

STL Sudio Tecnico Lorenzini
P.zza per la Concordia

Progetto :
Ufficio BERICA

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :


Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
2 - QUADRO UFFICIO BERICA

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 08/10/2019



Descrizione linea	Generale Quadro	Illuminazione Ufficio	Linea Illuminazione	Emergenza	Illuminazione Bagno	Linea Illuminazione	Emergenza	Forza Motrice Ufficio	Forza Motrice Bagno	Climatizzatore	Scorta 1	Scorta 2		
Note														
Potenza effettiva	3,000 kW	0,600 kW	0,500 kW	0,100 kW	0,400 kW	0,300 kW	0,100 kW	2,000 kW	1,500 kW	1,500 kW	0,000 kW	0,000 kW		
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N		
Corrente nominale In [A]	32	10		16	10		16	16	16	16	10	16		
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00			0,03 / 0,00			0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00		
Corrente di impiego Ib [A]	14,50	2,90	2,42	0,48	1,93	1,45	0,48	9,66	7,25	7,25				
Sezione fase [mm²]			1,5	2,5		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
Sezione neutro [mm²]			1,5	2,5		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
Sezione PE [mm²]			1,5	2,5		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
Portata fase [A]			14	20		14	20	20	20	20				
Lunghezza linea [m]			15,0	1,0		15,0	1,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0		
C.d.T. linea / C.d.T. totale			0,42 % / 3,06 %	0,00 % / 2,64 %		0,25 % / 2,89 %	0,00 % / 2,64 %	1,04 % / 3,68 %	0,78 % / 3,42 %	0,78 % / 3,42 %				
Sezione cablaggio di fase [mm²]	10	2,5	2,5	4	2,5	2,5	4	4	4	4	4	4		